Auto punjač

Model: **AK-CI-01**

Šifra proizvoda	AK-CI-01
Vrsta proizvoda	Auto punjač
napon napajanja	12 V
Izlazna frekvencija	50 +/- 2 Hz
Maksimalna snaga	150 W
Maksimalna trenutna snaga	300 W
Potrošnja energije bez opterećenja	<0.25 A
Mehanički prekidač	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Veličina ventilatora	40 mm
Fan prilagodbe	Automatski
Duljina kabela	0.6 m
Kabel plug #1	Francuski utikač (pin) CEE 7/5
Kabel plug #2	USB 2.1A, USB 1A
Parametri napajanja	230V +/- 10% AC 150W max
Vrsta sinusnog vala	Modulirani sine
Osigurač	20 A
Usklađenost s DCP (Dedicated Charging Port)	Da
Boja proizvoda	Crna
Boja pozadinskog osvjetljenja	Crvena LED, zelena LED
MTBF	10000 h
Temperatura	< 65 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	170 x 90 x 80 mm
Veličina paketa (L x W x H)	260 x 100 x 100 mm
Neto težina	464.4 g
Bruto težina	614.8 g
CE sukladnosti	Da
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
Uključeni pribor	20 A osigurač
EAN kod	5901720132970
Garancija	24 mjeseca

Opis

Automobilski pretvarač snage Akyga® AK-CI-01 snage 150 W namijenjen je opskrbi električnim uređajima kojima je potreban napon 230 V iz 12V utičnice za upaljač automobila. Modificirani sinusni val proizveden na izlazu (tj. Izmjenični napon s pravokutnim valom) omogućava jednostavnu konstrukciju uređaja, smanjujući na taj način stopu otkaza.
Pretvarač ima utičnicu preko koje može napajati električni uređaj sa standardnim francuskim utikačem CEE 7/5 (s pinom). Osim toga, pretvarač Akyga® AK-CI-01 opremljen je s dva USB porta s različitim nivoima struje, što ga čini idealnim za punjenje širokog spektra pametnih telefona, tableta i ostalih dodataka dostupnih na tržištu.
Proizvod će biti prikladan i za napajanje navigacije, powerbank, tablete, bluetooth slušalice, prijenosne zvučnike i sve ostale mobilne uređaje i dodatke koji se mogu puniti putem USB priključka.
Svaka od pretvarača pretvarača opisana je kako bi se olakšala njihova identifikacija i povezali uređaje s odgovarajućim utičnicama. Proizvod ima ručnu sklopku koja vam omogućuje isključivanje svih utičnica bez isključivanja napajanja upaljačem. Dvije LED diode, smještene na vrhu pretvarača, obavještavaju o ispravnom radu uređaja ili upozoravaju na nepravilnosti.
Kružni oblik pretvarača Akyga® AK-CI-01 čini ga savršeno prikladnim za držače pića za automobil, dok kabel od 0,6 metara omogućava njegovo slobodno postavljanje i spajanje.
Sigurnost i certifikati jamče siguran rad pretvarača Akyga® AK-CI-01 i sigurno napajanje priključenih uređaja. Rezervni osigurač s 20 A osigurača uključuje opremu koja je namijenjena zaštiti elektroničkih krugova od oštećenja. Ako se izgori, osigurač se lako može zamijeniti novim.