# AC/DC adapter

Model: **AK-ND-54**

| | |
|---|---|
| Šifra proizvoda | AK-ND-54 |
| Vrsta proizvoda | AC/DC adapter |
| Kompatibilan s | Asus |
| Niz | Namjenski |
| napon napajanja | 100-250 V |
| Potrošnja struje | < 1.5 A |
| Efikasnost | > 80 % |
| Izlazni napon | 19 V |
| Izlazna struja | 2.37 A |
| Outlet Duljina kabela | 1.2 m |
| Izlazni priključak | 4.0 x 1.35 mm |
| Maksimalna snaga | 45 W |
| Ulazni Snaga | IEC C6 |
| Mehanički prekidač | Nitko |
| Masu | Da |
| Meki start | Da |
| ÖVP | Da |
| OCP | Da |
| OPP | Da |
| OTP | Da |
| SCP | Da |
| USB priključak | Nitko |
| Kabel za napajanje uključen | Nema |
| Materijal | ABS |
| Boja proizvoda | Crna |
| Boja pozadinskog osvjetljenja | Zelena LED |
| Prikaz | Nitko |
| MTBF | 100000 h |
| Temperatura | 5 - 50 °C |
| Paket | EcoBox |
| Veličina proizvoda (L x W x H) | 114 x 49 x 30 mm |
| Veličina paketa (L x W x H) | 190 x 92 x 38 mm |
| Neto težina | 185 g |
| Bruto težina | 234 g |
| CE sukladnosti | Da |
| FCC sukladnosti | Da |
| RoHS sukladnosti | Da |
| REACH sukladnosti | Da |
| EAN kod | 5901720134301 |
| Garancija | 24 mjeseca |

# Opis

Akyga® AK-ND-54 je **napajanje namijenjeno prijenosnicima** powered by **19V/2.37A**, **45W** snage i **4.0*1.35 mm** utikač. Kabel za napajanje ima feritni filter koji smanjuje smetnje od mreže. OVP, OTP, OPP, SCP i OCP sigurnosne komponente jamče siguran i stabilan rad napajanja i same napajanja. Dodatnu sigurnost za opremu osigurava tehnologija soft start koja neutralizira šok koji je povezan s prvim pogonskim udarom kada se spojeni uređaj pokrene.
Svi Akyga napajanje su pakirani u ecoBox-friendly pakiranje.
**Napajanje posvećeno Asus prijenosnicima.**
Preporučujemo vam da koristite naš **adapter tražilica za prijenosno računalo.**