Notebook Napajanje

Model: **AK-NU-07**

Šifra proizvoda	AK-NU-07
Vrsta proizvoda	Notebook Napajanje
Niz	Universal
napon napajanja	110-240 V / 50/60 Hz
Potrošnja struje	< 2 A
Efikasnost	> 80 %
Izlazni napon	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Automatska regulacija napona izlazni	Da
Izlazna struja	max. 6 A
Outlet Duljina kabela	1.2 m
Izlazni priključak	M5 - 19V 5.5x2.5 mm, M6 - 19V 5.0x3.0 mm + pin, M9 - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin, M11 - 20V 7.9x5.5 mm + pin, M12 - 18.5V 7.4x5.0 mm + pin, M15 - 19V 5.5x1.7 mm
Maksimalna snaga	90 W
Ulazni Snaga	IEC C8
Mehanički prekidač	Nitko
Masu	Da
Meki start	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
USB priključak	Nitko
Kabel za napajanje uključen	Da
Materijal	ABS
Boja proizvoda	Crna
Boja pozadinskog osvjetljenja	Zelena
Prikaz	Nitko
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	170 x 55 x 30 mm
Veličina paketa (L x W x H)	245 x 93 x 40 mm
Neto težina	373.2 g
Bruto težina	412.8 g
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Da
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
Uključeni pribor	Kabel AK-RD-01A

EAN kod	5901720134455
Garancija	24 mjeseca

Opis

Akyga® AK-NU-07 je univerzalni izvor napajanja za različite tipove prijenosnih računala u rasponu od 18,5V / 19V / 19,5V / 20V i maksimalno 90W, a ima 6 različitih izmjenjivih utikača. Utikači se međusobno razlikuju u unutrašnjoj i vanjskoj dimenziji te prisutnosti igle. Ova vrsta rješenja posebno se preporučuje za ljude koji žele isporučiti različite modele prijenosnika različitih marki, bez potrebe za kupnjom i nošenjem više napajanja. Ako je potrebno, kako bi se napunio energiju za potpuno drugačiji raspon proizvoda, sve što trebate učiniti je mijenjati utikač.
Izlazni napon se automatski podešava nakon spajanja odabranog utikača. Žica adaptera napajanja opremljena je visokokvalitetnom feritnom jezgrom koja sprječava i štiti uređaje od svih mogućih struja u načinu rada i visoke frekvencije buke. Skup zaštitnika (OVP, OTP, OPP, SCP i OCP) jamči potpuno sigurno i stabilno djelovanje napajanja i napajanja. Dodatnu sigurnost za opremu osigurava tehnologija soft start, koja neutralizira šok prvog udara struje tijekom pokretanja uređaja.
Skup od šest izmjenjivih utikača uključuje:

- M5 - 19 V 5.5x2.5 mm
- M6 - 19 V 5.0x3.0 mm + pin
- M9 - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M11 - 20 V 7.9x5.5 mm + pin
- M12 - 18.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M15 - 19 V 5.5x1.7 mm

Skup uključuje kabel za napajanje od 1,5 m. Sve Akygine napajanje su pakirane u ekološki prihvatljiv ekoboks.
Preporučujemo vam da koristite naš **adapter tražilica za prijenosno računalo.**