AC/DC adapter

Model: **AK-ND-30**

Šifra proizvoda	AK-ND-30
Vrsta proizvoda	AC/DC adapter
Kompatibilan s	Mini PC, LED
Niz	Namjenski
napon napajanja	100-250 V
Potrošnja struje	< 1.5 A
Efikasnost	> 80 %
Izlazni napon	12 V
Izlazna struja	5 A
Outlet Duljina kabela	1.2 m
Izlazni priključak	5.5 x 2.5 mm
Maksimalna snaga	60 W
Ulazni Snaga	IEC C6
Mehanički prekidač	Nitko
Masu	Da
Meki start	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
USB priključak	Nitko
Kabel za napajanje uključen	Nema
Materijal	ABS
Boja proizvoda	Crna
Boja pozadinskog osvjetljenja	Zelena LED
Prikaz	Nitko
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	114 x 49 x 30 mm
Veličina paketa (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Neto težina	245 g
Bruto težina	294 g
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Da
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
EAN kod	5901720135070
Garancija	24 mjeseca

Opis

Akyga® AK-ND-30 je prijenosno napajanje prijenosnih računala za uređaje sa napajanjem od **12V / 5A**, **60W** i plugom od **5.5 x 2.5 mm**. Kabel adaptera napajanja opremljen je visokokvalitetnom feritnom jezgrom koja sprečava i štiti uređaje od svih mogućih strujnih krugova i buke visoke frekvencije.
Skup zaštitnika (OVP, OTP, OPP, SCP i OCP) jamči 100% siguran, stabilan rad naponskih uređaja i napajanja. Dodatnu sigurnost za opremu osigurava tehnologija soft start, koja neutralizira šok prvog udara struje tijekom pokretanja uređaja.
Svi **Akyga** napajanje nalaze se u ekološki prihvatljivoj **EcoBox** sustavu.
Preporučujemo vam da koristite naš **adapter tražilica za prijenosno računalo.**