Auto punjač

Model: **AK-ND-39**

Šifra proizvoda	AK-ND-39
Vrsta proizvoda	Auto punjač
Kompatibilan s	Lenovo
Niz	Namjenski
napon napajanja	12 V
Potrošnja struje	max. 5,6 A
Efikasnost	> 80 %
Izlazni napon	20 V
Izlazna struja	4.5 A
Outlet Duljina kabela	110 cm, 55 cm
Izlazni priključak	7.9 x 5.5 mm + pin
Maksimalna snaga	90 W
Ulazni Snaga	Utičnica za cigarete 12V
Mehanički prekidač	Nitko
Meki start	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
USB priključak	Nitko
Materijal	ABS
Boja proizvoda	Crna
Boja pozadinskog osvjetljenja	Zelena LED
Prikaz	Nitko
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	114 x 49 x 30 mm
Veličina paketa (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Neto težina	230 g
Bruto težina	280 g
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Da
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
EAN kod	5901720133632
Garancija	24 mjeseca

Opis

Akyga® AK-ND-39 je prijenosno napajanje prijenosnika za napajane uređaje sa napajanjem od **20V** / **4.5A**, **90W** i **7.9 * 5.5 mm + utikačem**.
Kabel adaptera napajanja opremljen je visokokvalitetnom feritnom jezgrom koja sprečava i štiti uređaje od svih mogućih strujnih krugova i buke visoke frekvencije. Skup zaštitnika (OVP, OTP, OPP, SCP i OCP) jamči 100% siguran, stabilan rad naponskih uređaja i napajanja. Dodatnu sigurnost za opremu osigurava tehnologija soft start, koja neutralizira šok prvog udara struje tijekom pokretanja uređaja.
Svi Akyga napajanje nalaze se u ekološki prihvatljivoj EcoBox sustavu.
Napajanje posvećeno Lenovo laptopima.
Preporučujemo vam da koristite naš **adapter tražilica za prijenosno računalo.**