AC/DC adapter
Model: **AK-ND-62**

MagSafe L

Šifra proizvoda	AK-ND-62
Vrsta proizvoda	AC/DC adapter
Kompatibilan s	Apple
Niz	Namjenski
napon napajanja	100-250 V
Potrošnja struje	< 1.5 A
Efikasnost	> 80 %
Izlazni napon	14.5 V
Izlazna struja	3.10 A
Outlet Duljina kabela	1.8 m
Izlazni priključak	MagSafe L
Maksimalna snaga	45 W
Ulazni Snaga	CEE 7/16 (Europlug)
Mehanički prekidač	Nitko
Masu	Nitko (klasa zaštite II)
Meki start	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Da
USB priključak	Nitko
Kabel za napajanje uključen	Nema
Materijal	ABS
Boja proizvoda	Bijela
Prikaz	Nitko
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	100 x 62 x 35 mm
Veličina paketa (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Neto težina	161 g
Bruto težina	210 g
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Da
RoHS sukladnosti	Da
EAN kod	5901720135735
Garancija	24 mjeseca

Opis

Serija Akyga® namjenskih napajanja napravljena je za ljude koji koriste proizvode poznatih marki. AK-ND-62 posvećen je Apple uređajima. OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP zaštite koje se koriste u našem punjaču pružaju visoku zaštitu opreme. Akyga® AK-ND-62 snage 45W ima vrh MagSafe L i dizajniran je za 13-inčne MacBook Air modele iz razdoblja 2008-2011 i 11-inčne MacBook Air modele 2010-2011. Naš je punjač bijele boje, zahvaljujući čemu se savršeno podudara s dizajnom proizvoda ove marke.
Ako niste sigurni da li ste ispravno odabrali napajanje, preporučujemo vam da koristite našu tražilicu za kompatibilnost.