AC/DC adapter

Model: **AK-ND-72**

Šifra proizvoda	AK-ND-72
Vrsta proizvoda	AC/DC adapter
Kompatibilan s	Zebra
Niz	Namjenski
napon napajanja	100-250 V
Potrošnja struje	< 2.4 A
Efikasnost	> 80 %
Izlazni napon	19 V
Izlazna struja	4.22 A
Outlet Duljina kabela	1.2 m
Izlazni priključak	5.5 x 2.5 mm
Maksimalna snaga	80 W
Ulazni Snaga	IEC C6
Mehanički prekidač	Nitko
Masu	Da
Meki start	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
USB priključak	Nitko
Kabel za napajanje uključen	Nema
Materijal	ABS
Boja proizvoda	Crna
Boja pozadinskog osvjetljenja	Zelena LED
Prikaz	Nitko
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	131,5 x 56 x 31 mm
Veličina paketa (L x W x H)	190 x 90 x 38 mm
Neto težina	254 g
Bruto težina	303 g
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Da
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
EAN kod	5901720136312
Garancija	24 mjeseca

Opis

AC adapter Akyga® AK-ND-72 pouzdan je izvor napajanja za prijenosna **računala i pisače**. Proizvod pruža struju od **19 V / 4,22 A**, što u kombinaciji s prilično popularnim konektorom od **5,5 x 2,5 mm** daje vrlo širok raspon mogućnosti napajanja. Može se koristiti za punjenje prijenosnih računala mnogih popularnih marki, kao što su **Fujitsu-Siemens** ili **Toshiba**, kao i **Zebra** pisača. Štoviše, adapter je opremljen skupom **sigurnosnih značajki** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), što jamči siguran i stabilan rad napajanih uređaja i samog napajanja. Dodatnu sigurnost opremi osiguravaju tzv meki start, koji minimalizira šok povezan s trenutnim prenaponom pri povezivanju uređaja. S druge strane, **kabel duljine 1,2 m** osigurava udobnost tijekom uporabe.
Sva Akyga® napajanja zapakirana su u ekološki prihvatljivu ambalažu **EcoBox**.
Preporučujemo vam da svaki put koristite našu **tražilicu za kompatibilnost**.