AC/DC adapter

Model: **AK-CH-21**

Šifra proizvoda	AK-CH-21
Vrsta proizvoda	AC/DC adapter
Niz	Universal
napon napajanja	230 V / 50 Hz
Potrošnja struje	max. 16 A
Maksimalna snaga	PD/PPS 65 W, AC 4000 W
Mehanički prekidač	Nema
Masu	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Napajanje priključak	CEE 7/7
Duljina kabela	1.5 m
Parametri napajanja	AC 230 V / 16 A
USB-A izlazni napon	4.5 V / 5 A, 5 V / 4.5 A, 9 V / 3 A, 12 V / 5 A, 20 V / 1.5 A (Max. 30 W)
USB-C izlazni napon	USB-C1 - 5 V / 3 A , 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A (Max. 65 W), PPS: 3.3-11 V / 5 A (Max. 65 W), USB-C2 - 5 V / 3 A , 9 V / 3 A, 12 V / 2.25 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A (Max. 30 W)
Materijal	PC V0 Fireproof
Boja proizvoda	Crna
Boja pozadinskog osvjetljenja	Plava LED
Temperatura	0 - 25 °C
Veličina proizvoda (L x W x H)	107 x 48 x 40 mm
Veličina paketa (L x W x H)	256 x 112 x 51 mm
Neto težina	430 g
Bruto težina	497 g
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Da
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
EAN kod	5901720139191
Garancija	24 mjeseca

Opis

Akyga® AK-CH-21 adapter za napajanje kombinira funkcionalnost USB mrežnog punjača i produžnog kabela. Idealan je za one koji traže svestran način za brzo punjenje više uređaja istovremeno. Ovaj punjač ima dva **USB Type-C** priključka i jedan **USB-A** priključak. Glavni USB-C priključak nudi snagu od **65 W**, savršen za brzo punjenje prijenosnih računala, dok drugi USB-C i USB-A priključak pružaju snagu od **30 W** svaki, što je izvrsno za telefone, bežične slušalice i druge dodatke.
Štoviše, zahvaljujući korištenju revolucionarne **GaN (galijev nitrid) tehnologije**, AK-CH-21 impresionira svojom kompaktnom veličinom i neusporedivom učinkovitošću. To je definitivno više od običnog USB-C punjača - to je uređaj visoke tehnologije koji pruža veću snagu od tradicionalnih punjača. Uz to, punjač podržava tehnologije brzog punjenja kao što su **Power Delivery** i **Quick Charge 3.0**, zajedno s podrškom za protokol Programmable Power Supply (PPS). S njima punjač nudi maksimalne performanse punjenja i prilagodljivu prilagodbu snage zahtjevima povezanog uređaja.
AK-CH-21 USB punjač opremljen je **univerzalnom 230 V AC utičnicom**. Ova značajka dodaje dodatnu funkcionalnost, dopuštajući povezivanje drugog punjača ili bilo kojeg uređaja sa **Schuko** utikačem, što ga čini idealnom stanicom za punjenje na stolu.
USB-C zidni punjač također ima integrirani **1,5 m CEE 7/7 kabel** za napajanje. Jednostavno se može spojiti u utičnicu ispod stola, što olakšava održavanje estetskog i organiziranog radnog prostora. Ova funkcionalnost čini AK-CH-21 idealnim za one koji cijene performanse i estetiku svog stola.