AC/DC adapter
Model: **AK-ND-15**

MagSafe L

Šifra proizvoda	AK-ND-15
Vrsta proizvoda	AC/DC adapter
Kompatibilan s	Apple
Niz	Namjenski
napon napajanja	100-250 V
Potrošnja struje	< 1.5 A
Efikasnost	> 80 %
Izlazni napon	16.5 V
Izlazna struja	3.65 A
Outlet Duljina kabela	1.8 m
Izlazni priključak	MagSafe L
Maksimalna snaga	60 W
Ulazni Snaga	CEE 7/16 (Europlug)
Mehanički prekidač	Nitko
Masu	Nitko (klasa zaštite II)
Meki start	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Da
USB priključak	Nitko
Kabel za napajanje uključen	Nije primjenjivo
Materijal	ABS
Boja proizvoda	Bijela
Prikaz	Nitko
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	74,5 x 74,5 x 29 mm
Veličina paketa (L x W x H)	190 x 90 x 38 mm
Neto težina	194 g
Bruto težina	243 g
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Da
RoHS sukladnosti	Da
EAN kod	5901720130785
Garancija	24 mjeseca

Opis

Napajanje Akyga® AK-ND-15 proizvod je dizajniran za Apple prijenosna računala. Punjač od 60 W ima magnetski MagSafe L priključak koji je posvećen 13-inčnim modelima MacBook Pro (od 2010-2012) i MacBook (od 2009-2010). Radi sigurnosti opreme, punjač je opremljen brojnim zaštitnim mehanizmima (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP).
Akyga® izvori napajanja upakirani su u ekološki ekološku ambalažu.
Ako niste sigurni da li ste ispravno odabrali napajanje, preporučujemo vam da koristite našu tražilicu za kompatibilnost.