



## AC/DC adapter

Model: **AK-ND-19**



Šifra proizvoda	AK-ND-19
Vrsta proizvoda	AC/DC adapter
Kompatibilan s	Sony
Niz	Namjenski
napon napajanja	100-250 V
Potrošnja struje	< 2.4 A
Efikasnost	> 80 %
Izlazni napon	19.5 V
Izlazna struja	3.9 A
Outlet Duljina kabela	1.2 m
Izlazni priključak	6.5 x 4.4 mm + pin
Maksimalna snaga	75 W
Ulazni Snaga	IEC C6
Mehanički prekidač	Nitko
Masu	Da
Meki start	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Ferit filter	Da
USB priključak	Nitko
Kabel za napajanje uključen	Nema
Materijal	ABS
Boja proizvoda	Crna
Boja pozadinskog osvjetljenja	Zelena LED
Prikaz	Nitko
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	131,5 x 56 x 31 mm
Veličina paketa (L x W x H)	190 x 90 x 38 mm
Neto težina	250 g
Bruto težina	299 g
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Da
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
EAN kod	5901720131096



## Opis

Akyga® AK-ND-19 je napajanje posvećeno prijenosnim računalima sa strujom s parametrima 19.5V / 3.9A, snage 75W i utikačem 6.5\*4.4 mm + pin.

Kabel napajanja ima feritni filter, ograničavajući interferenciju s mrežom. OVP, OTP, OPP, SCP i OCP sigurnosni set jamči sigurnu i stabilnu upotrebu naponskih uređaja i same PSU. Dodatnu sigurnost za opremu osigurava takozvana tehnologija. blagi početak koji neutralizira šok koji je povezan s prvim trenutnim udarcem tijekom početka povezanog uređaja.

Svi Akyga napajanje pakiraju se u ekološki prihvatljiv ambijent EcoBox tipa.

**Napajanje posvećeno Sony laptopima.**

Preporučujemo vam da koristite naš [adapter tražilica za prijenosno računalo.](#)