Notebook Napajanje

Model: **AK-NU-05**

Šifra proizvoda	AK-NU-05
Vrsta proizvoda	Notebook Napajanje
Niz	Universal
napon napajanja	110-240 V / 50/60 Hz
Potrošnja struje	< 2 A
Efikasnost	> 80 %
Izlazni napon	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Automatska regulacija napona izlazni	Da
Izlazna struja	max. 6 A
Outlet Duljina kabela	1.2 m
Izlazni priključak	M5 - 19V 5.5x2.5 mm, M6 - 19V 5.0x3.0 mm + pin, M9 - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin, M11 - 20V 7.9x5.5 mm + pin, M12 - 18.5V 7.4x5.0 mm + pin, M15 - 19V 5.5x1.7 mm
Maksimalna snaga	90 W
Ulazni Snaga	IEC C6
Mehanički prekidač	Nitko
Masu	Da
Meki start	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Da
USB priključak	Nitko
Kabel za napajanje uključen	Da
Materijal	ABS
Boja proizvoda	Crna
Boja pozadinskog osvjetljenja	Zelena
Prikaz	Nitko
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	170 x 55 x 30 mm
Veličina paketa (L x W x H)	245 x 93 x 40 mm
Neto težina	373.2 g
Bruto težina	412.8 g
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Da
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da

Uključeni pribor	Kabel AK-RD-01A
EAN kod	5901720133151
Garancija	24 mjeseca

Opis

Akyga®, među širokim paletama proizvoda, nudi niz vrhunskih univerzalnih prijenosnih napajanja.
Akyga® AK-NU-05 je napajanje od 90 W koja je popraćena skupom od 6 utikača. Čepovi se međusobno razlikuju u unutarnjoj i vanjskoj dimenziji te prisutnosti igle. Takvo rješenje posebno se preporučuje za ljude koji žele isporučiti različite modele prijenosnika različitih marki, bez potrebe za kupnjom i nošenjem više napajanja. Ako je potrebno, kako bi se uskladili s napajanjem na potpuno drugačiji asortiman proizvoda, sve što trebate učiniti je samo mijenjati utikač.
Žica adaptera napajanja opremljena je visokokvalitetnom feritnom jezgrom koja sprječava i štiti uređaje od svih mogućih strujnih krugova i visoke frekvencije buke. Skup zaštitnika (OVP, OTP, OPP, SCP i OCP) jamči 100% siguran, stabilan rad naponskih uređaja i napajanja. Visoka učinkovitost iznad 80% omogućuje učinkovito napajanje. Dodatnu sigurnost za opremu osigurava tehnologija soft start, koja neutralizira šok prvog udara struje tijekom pokretanja uređaja.
Skup uključuje kabel za napajanje od 1,5 m.
Svi Akygini napajanje su pakirani u ekološki prihvatljiv ekoboks.