AC/DC adapter

Model: **AK-ND-54**

Šifra proizvoda	AK-ND-54
Vrsta proizvoda	AC/DC adapter
Kompatibilan s	Asus
Niz	Namjenski
napon napajanja	100-250 V
Potrošnja struje	< 1.5 A
Efikasnost	> 80 %
Izlazni napon	19 V
Izlazna struja	2.37 A
Outlet Duljina kabela	1.2 m
Izlazni priključak	4.0 x 1.35 mm
Maksimalna snaga	45 W
Ulazni Snaga	IEC C6
Mehanički prekidač	Nitko
Masu	Da
Meki start	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
USB priključak	Nitko
Kabel za napajanje uključen	Nema
Materijal	ABS
Boja proizvoda	Crna
Boja pozadinskog osvjetljenja	Zelena LED
Prikaz	Nitko
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	114 x 49 x 30 mm
Veličina paketa (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Neto težina	185 g
Bruto težina	234 g
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Da
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
EAN kod	5901720134301
Garancija	24 mjeseca

Opis

Akyga® AK-ND-54 je **napajanje namijenjeno prijenosnicima** powered by **19V/2.37A**, **45W** snage i **4.0*1.35 mm** utikač. Kabel za napajanje ima feritni filter koji smanjuje smetnje od mreže. OVP, OTP, OPP, SCP i OCP sigurnosne komponente jamče siguran i stabilan rad napajanja i same napajanja. Dodatnu sigurnost za opremu osigurava tehnologija soft start koja neutralizira šok koji je povezan s prvim pogonskim udarom kada se spojeni uređaj pokrene.
Svi Akyga napajanje su pakirani u ecoBox-friendly pakiranje.
Napajanje posvećeno Asus prijenosnicima.
Preporučujemo vam da koristite naš **adapter tražilica za prijenosno računalo.**